



Марка, нормативный документ, код ОКП	Применение	Конструкция	Технико-эксплуатационные характеристики
ПКСВ ТУ 16.К71-80-90 Код ОКП 35 7862	Провода кроссовые стационарные предназначены для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В.	Жила: из медных проволок Число жил: 2-4 Изоляция: ПВХ пластикат Скрутка: две, три или четыре изолированные жилы скручены в провод с шагом скрутки не более 15 диаметров по скрутке	Номинальное постоянное напряжение, В: 120 Испытательное переменное напряжение 50 Гц 1 мин, В: 1200 Сопротивление изоляции при температуре +20°C, не менее, МОм*км: 100 Температура эксплуатации, °C: -10/+50 Монтаж при температуре не ниже, °C: -5 Срок службы: 5 лет Гарантийный срок эксплуатации: 3 года

Табличные данные (справочно):

Число жил и номинальный диаметр, п x мм²	Максим. наружный диаметр провода, мм	Масса меди на 1 км провода, кг	Расчетная масса 1 км провода, кг
2x0,4	2,30	2,31	4
3x0,4	2,50	3,46	6
4x0,4	2,90	4,62	8
2x0,5	2,80	3,61	5
3x0,5	3,00	5,41	8
4x0,5	3,40	7,22	11



Марка, нормативный документ, код ОПД	Применение	Конструкция	Технико-эксплуатационные характеристики
НВМ ГОСТ 17515-72 Код ОКП 35 8212	Провода монтажные предназначены для работы в цепях электрических устройств общепромышленного применения при номинальном напряжении 600 и 1000 В, частоты до 10000 Гц.	Жила: из медных проволок Изоляция: ПВХ пластикат	Номинальное переменное напряжение частоты 10000 Гц, кВ: 0,5; 1,0 Испытательное переменное напряжение 50 Гц 1 мин, В: 2000; 3000 Сопротивление изоляции 1 м провода при температуре +20°C, не менее: 1·10 ⁴ МОм
НВ ГОСТ 17515-72 Код ОКП 32 8212		Жила: из медных проволок, луженых ПОС Изоляция: ПВХ пластикат	Диапазон рабочих температур, °C: -50/+70

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

ПРОВОДА

Табличные данные (справочно):

Число жил и номинальный диаметр, п x мм ²	Класс тпж	Максим. наружный диаметр про- вода, мм				Масса меди на 1 км провода, кг				Расчетная масса 1 км провода, кг			
		НВМ 600	НВМ 1000	НВ 600	НВ 1000	НВМ 600	НВМ 1000	НВ 600	НВ 1000	НВМ 600	НВМ 1000	НВ 600	НВ 1000
0,08	1	1,2	1,4	1,2	1,4	0,71	0,71	0,71	0,71	1,73	2,49	1,75	2,51
0,12	1	1,3	1,5	1,3	1,5	1,23	1,23	1,23	1,23	2,4	3,22	2,43	3,25
0,20	1	1,5	1,7	1,5	1,7	1,82	1,82	1,82	1,82	3,12	4,01	3,16	4,05
0,35	1	1,6	1,8	1,6	1,8	3,13	3,13	3,13	3,13	4,68	5,67	4,47	5,73
0,50	1	1,8	2,0	1,8	2,0	4,26	4,25	4,25	4,25	5,96	7,02	6,03	7,72
0,75	1	2,1	2,3	2,1	2,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,27	9,44	8,37	9,54
1,00	1	2,2	2,4	2,2	2,4	8,44	8,44	8,44	8,44	10,64	11,91	10,78	12,05
1,50	1	2,5	2,7			12,72	12,72			15,3	16,73		
2,50	1	3,2	3,3			20,89	20,89			24,12	25,83		
0,75	3	2,1	2,3	2,1	2,3	6,52	6,52	6,52	6,52	8,84	10,18	9,03	10,37
1,00	3	2,2	2,4	2,2	2,4	8,05	8,05	8,05	8,05	10,57	11,99	10,76	12,18
1,50	3	2,5	2,7	2,5	2,7	12,58	12,58	12,58	12,58	15,58	17,22	15,84	17,48
2,50	3	3,2	3,3	2,2	3,3	22,59	22,59	22,59	22,59	26,32	28,41	26,85	28,84
0,08	4	1,2	1,4	1,2	1,4	0,72	0,72	0,72	0,72	1,87	2,71	1,91	2,75
0,12	4	1,3	1,5	1,3	1,5	0,99	0,99	0,99	0,99	2,24	3,12	2,29	3,17
0,20	4	1,5	1,7	1,5	1,7	1,86	0,93	1,86	1,86	3,39	3,46	3,47	4,47
0,35	4	1,6	1,8	1,6	1,8	2,88	1,15	2,88	2,88	4,75	4,16	4,84	5,99
0,50	4	1,8	2,0	1,8	2,0	4,53	2,59	4,53	4,53	6,56	5,84	6,69	7,91
0,75	4			2,0	2,3			6,47	6,47			9,17	10,72
1,00	4			2,2	2,4			8,41	8,41			11,36	12,87
1,50	4			2,5	2,7			12,65	12,65			16,21	17,96
0,35	5			1,6	1,8			2,82	2,82			4,73	5,84
0,50	5			1,8	2,0			4,31	4,31			6,56	7,81
0,75	5			2,1	2,3			6,34	6,34			8,94	10,3
МГШВ													
Число жил и номинальный диаметр, п x мм ²	Класс тпж	Миним. наружный размер,мм		Максимальный наружный размер, мм		Масса меди на 1 км провода, кг		Расчетная масса 1 км, кг					
0,12	4	0,90		1,30		1,13		2,27					
0,14	4	0,90		1,40		1,29		2,49					
0,20	4	1,20		1,60		2,01		3,79					
0,35	5	1,40		1,90		3,23		6,18					
0,50	5	1,70		2,20		4,60		8,05					
0,75	5	2,00		2,50		6,90		11,74					
1,00	4	2,20		2,80		9,06		14,21					
1,50	4	2,40		3,00		13,80		19,87					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта pbk@nt-rt.ru || Сайт: <http://pskovkabel.nt-rt.ru>